FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Atornillador Micro Torque Ingersoll Rand IQI - Transductorizada

SKU: IQI-T
Categoría: Micro Torque Serie IQI



Atornillador eléctrico de micro torque Ingersoll Rand serie IQi transductorizada, de 0,02 a 15 Nm con precisión de ±3,5 %. Mide el torque realmente aplicado, con control de torque, ángulo e inclinación para aplicaciones críticas de calidad. 18 versiones en arranque por palanca o push-to-start.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Modelo:	IQI-T
Serie:	IQi
Torque máximo:	0.17 Nm, 0.5 Nm, 1 Nm, 2 Nm, 2.5 Nm, 5 Nm, 10 Nm, 15 Nm
Salida:	Media luna 4 mm, 1/4" cambio rápido
Empuñadura:	Recta
Tecnología de control:	Transductorizada (mide el torque aplicado)
Precisión:	± 3.5 %
Rango de torque:	0.02 a 15 Nm (0.17 a 133 lb-pulg)
Velocidad:	10 a 1.500 rpm según modelo
Accionamiento:	Palanca o push-to-start
Motor:	Eléctrico sin escobillas
Reversible:	Sí
Control de ángulo de inclinación:	Sí
ESD-safe:	Sí
Luz de estado:	Anillo LED 360°
Programación:	Hasta 32 Psets y 64 Jobs
Controlador:	IQI11-FM (Fieldbus y MES)
Fuente de poder:	IQI-PS-1 (200 W) o IQI-PS-2 (400 W)
Peso:	460 a 880 g según modelo

Largo:	243 a 272 mm según modelo
Distancia lateral al centro:	25.5 mm (2L) / 30.5 mm (4L)
Ruido:	< 70 dB(A)
Vibración:	< 2.5 m/s2
Vida útil:	Más de 1 millón de ciclos sin mantenimiento
Versiones disponibles:	18
Garantía:	1 año
País de origen:	China